

编码器 WDGA 58A SAE J1939 带电流隔离

www.wachendorff-encoders.com/wdga58asaej1939galv

Wachendorff Automation

编码器和测量系统

- 完整的系统
- 工业级坚固的编码器适用于您的应用
- 标准产品和客户定制
- 最大可允许负载
- 48小时快速生产
- 德国制造
- 全球分销网络

IndustrieROBUST

WDGA 58A绝对值编码器带电流隔离 CAN SAE J1939 磁性编码器 EnDra®技术



EnDra® Technologie

SAE J1939

- Endra®多圈专利技术
- 单圈/多圈（16位/32位）
- 协议 CAN SAE J1939
- 具备32位处理器的前瞻性技术
- 双色LED指示运行状态
- 轴最大负载可达径向220N，轴向120N

www.wachendorff-encoders.com/wdga58asaej1939galv

机械参数	
外壳	
法兰	同步法兰
法兰材质	铝
后盖外壳	镀铬钢,磁性屏蔽
外壳	Ø 58 mm
轴	
轴材质	不锈钢
起动力矩	常温 1 Ncm
轴径	Ø 6 mm
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	12 mm
轴允许最大负载径向	125 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 8 mm
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	19 mm
轴允许最大负载径向	125 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 10 mm
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	220 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴径	Ø 9.525 mm
说明	建议: 注意: AAO=整体防护IP67
轴长	20 mm
轴允许最大负载径向	220 N
轴允许最大负载轴向	120 N
轴承	
轴承类型	双滚珠轴承
使用寿命	1 x 10'9 revs. 100 %额定轴负载 1 x 10'10 revs. 40 %额定轴负载 1 x 10'11 revs. 20 %额定轴负载
最大运行速度	8000 rpm

电气参数	
供电电压/消耗电流	10 VDC ~ 32 VDC: typ. 100 mA
功耗	max. 1 W

传感器参数	
单圈技术	新型霍尔传感器技术
单圈分辨率	最大65,536步/圈（16位）
单圈精度	± 0.0878°（≤ 12位）
单圈重复精度	± 0.0878°（≤ 12位）
内部循环时间	≤ 600 µs
多圈技术	无电池无齿轮EnDra®专利技术
多圈分辨率	高达32位

环境参数	
ESD (DIN EN 61000-4-2):	8 kV
Burst (DIN EN 61000-4-4):	2 kV
包括EMC:	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 DIN EN 61326-1
Vibration: (DIN EN 60068-2-6)	50 m/s^2 (10 Hz~2000 Hz)
Shock: (DIN EN 60068-2-27)	5000 m/s^2 (6 ms)
设计:	符合DIN VDE 0160
Turn on time:	<1,5 s

Customs information	
Customs tariff number:	90318020
Country of origin:	Germany


接口	
接口:	CAN
CAN physical layer:	ISO 11898 (High Speed CAN)
协议:	ISO 11898 (High Speed CAN)
波特率:	自动波特率检测
于标准配置:	（应要求提供其他配置）
计数方向:	(从轴端看）ccw
ECU地址:	0x 0A
过程数据标识符:	0x18FF000A
PGN:	0xFF00
过程数据映射:	字节 0-3 32 位 Position Value 字节 4　8 位 Error Register PDU timer and Position Preset can be adjusted by PGN configration 0xEF00 (Prop. A)
PDU - Time:	50 ms (默认)

配置 - PGN:	0x EF 00 (Prop.A)
字节0:	0x 01
字节1:	0x FF
字节2:	PDU time LSB
字节3:	PDU time MSB
字节4:	Preset LSB
字节5, 6:	Preset
字节7:	Preset MSB

综合参数	
连接	电缆或连接器连接
防护等级(EN 60529)	外壳: IP65, IP67; 主轴密封: IP65
工作温度	-40℃ ~ +85℃
存储温度	-40℃ ~ +100℃

更多信息
综合技术参数和安全说明 http://www.wachendorff-encoders.com/gtd
附件 http://www.wachendorff-encoders.com/acc

WDGA 58A CAN SAE J1939, 带电流隔离, 连接器 (M12x1) CB5, 轴向, 5-pin




D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15
D = 3/8“, L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10


Option AIX:
D = 6, L1 = 10, d = 5.3, L2 = 8

描述

CB5 轴向, 5-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	CB5
	
(+) Vcc	2
GND	3
CANHigh	4
CANLow	5
CANGND/屏蔽	1

WDGA 58A CAN SAE J1939, 带电流隔离, 连接器 (M12x1) CC5, 径向, 5-pin





D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15
D = 3/8“, L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10

Option AIX:
D = 6, L1 = 10, d = 5.3, L2 = 8

描述

CC5 径向, 5-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	CC5
	
(+) Vcc	2
GND	3
CANHigh	4
CANLow	5
CANGND/屏蔽	1





D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15
D = 3/8“, L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10

Option AIX:
D = 6, L1 = 10, d = 5.3, L2 = 8


描述

DB5 轴向, 5-pin, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	DB5
	
母接头	M12x1, 5-pin
(+) Vcc	2
GND	3
CANHigh	4
CANLow	5
CANGND/屏蔽	1

分配	
	DB5
	
连接器	M12x1, 5-pin
(+) Vcc	2
GND	3
CANHigh	4
CANLow	5
CANGND/屏蔽	1

WDGA 58A CAN SAE J1939, 带电流隔离, 电缆连接 L2, 轴向, 电缆2m



D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15
D = 3/8“, L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10


Option AIX:
D = 6, L1 = 10, d = 5.3, L2 = 8

描述

L2 轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	L2
(+) Vcc	棕色
GND	白色
CANHigh	绿色
CANLow	黄色
CANGND/屏蔽	屏蔽线

WDGA 58A CAN SAE J1939, 带电流隔离, 电缆连接 L3 电缆2m



D = 6, L1 = 12, d = 5.3, L2 = 10
D = 8, L1 = 19, d = 7.5, L2 = 15
D = 10, L1 = 20, d = 9, L2 = 15
D = 3/8“, L1 = 20, d = 8.3, L2 = 10

Option AIX:
D = 6, L1 = 10, d = 5.3, L2 = 8

描述

L3 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接

分配	
	L3
(+) Vcc	棕色
GND	白色
CANHigh	绿色
CANLow	黄色
CANGND/屏蔽	屏蔽线

特殊要求

整体防护IP67,仅支持10mm平轴	订货型号
WDGA 58A 带电流隔离功能的CAN SAE J1939绝对值编码器可以提供整体防护IP67的型号。 最大转速: 3500 rpm 轴允许最大负载: 轴向100N;径向110N 启动力矩: 常温下大约4Ncm	AAO

带120欧姆的终端电阻	订货型号
WDGA 58A 带电流隔离功能的CAN SAE J1939绝对值编码器也可以提供集成了120欧姆终端电阻的型号。	AEO

轴长10 mm (Ø 6 mm)	订货型号
WDGA 58A CAN SAE J1939轴长：Ø 6mm轴也有轴长仅为10mm的型号可选。	AIX

订货型号举例	型号		您的编码器
WDGA 58A	WDGA 58A		WDGA 58A
	轴径	订货型号	
06	Ø 6 mm 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	06	
	Ø 8 mm 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	08	
	Ø 10 mm	10	
	Ø 9.525 mm Ø 3/8" 建议: 注意: AAO=整体防护IP67	4Z	
	单圈分辨率	订货型号	
12	1位～16位（如：12位）	12	
	多圈分辨率	订货型号	
18	多圈高达32位（如：18位） （单圈/多圈最大32位） 没有多圈：00	18	
	数据协议	订货型号	
CJ	CAN SAE J1939（电气隔离）	CJ	
	软件	订货型号	
A	当前最新固件版本	A	
	编码	订货型号	
B	二进制	B	
	供电电压	订货型号	
0	标准10 V～32 V	0	
	电流隔离	订货型号	
1	有	1	
	电气连接	订货型号	
CB5	电缆:		
	轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接, 2m电缆	L2	
	径向, 屏蔽线与编码器外壳连接, 2m电缆	L3	
	接插件:		
	传感器连接器, M12x1, 5-pin, 轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CB5	
	传感器连接器, M12x1, 5-pin, 径向, 屏蔽线与编码器外壳连接	CC5	
	传感器连接器/母头连接器, 2x M12x1, 5-pin, 轴向, 屏蔽线与编码器外壳连接	DB5	
	特殊要求	订货型号	
	无选项	空白	
	整体防护IP67,仅支持10mm平轴	AAO	
	带120欧姆的终端电阻	AEO	
	轴长10 mm (Ø 6 mm)	AIX	

订货型号举例	WDGA 58A	06	12	18	CJ	A	B	0	1	CB5	

	WDGA 58A											订货型号举例



For further information please contact our local distributor.
Here you find a list of our distributors worldwide.
https://www.wachendorff-encoders.com/contact-sales-cn/

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • 65366 Geisenheim
Germany

电话 +49 67 22 / 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de